Baumer
Passion for Sensors

Codeurs incrémentaux - combinaison


HOG 11 G

Double codeur avec 2 électrique détection indépendantes

Axe creux non traversant ou axe conique 300…5000 impulsions par tour

Vue d'ensemble

- Double codeur avec 2 détection indépendantes
- Offshore et eau salée résistant, haute protection IP 67
- Pilote de sortie TTL pour câbles de longueur jusqu'à 550 m
- Très haute résistance aux chocs et vibrations
- Paliers hybrides pour une durée de vie prolongée
- Grande boîtes à bornes, pivotante sur 180°



HTL TTL® HUBNER BERLIN A Baumer Brand

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	9...30 VDC 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide	≤100 mA
Impulsions par tour	300 … 5000
Mode de déphasage	90 ° ±20°
Période	40…60 %
Signal de référence	Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie	≤120 kHz ≤300 kHz (sur demande)
Signaux de sortie	K1, K2, K0 + compléments Sortie erreur (option EMS)
Etage de sortie	HTL-P (driver de puissance) TTL/RS422
Principe de détection	Optique
Isolation de l'axe	Convient jusqu'à 2,8 kV
Longueurs de transmission	≤350 m à 100 kHz (HTL-P) ≤550 m à 100 kHz (TTL)
Immunité	EN 61000-6-2
Emission	EN 61000-6-3
Certificat	CE Certification UL/E217823

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø105 mm

Caractéristiques mécaniques

Type d'axe	ø16...20 mm (non traversant) ø17 mm (axe conique 1:10)
Charge	≤450 N axiale ≤600 N radiale
Protection DIN EN 60529	IP 67
Vitesse de rotation	≤6000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.	6 Ncm
Moment d'inertie rotor	340 gcm²
Matière	Boîtier: fonte d'aluminium Axe: inox
Température d'utilisation	-40...+100 °C -25...+100 °C (>3072 impulsions)
Résistance	IEC 60068-2-6 Vibrations 20 g, 10...2000 Hz IEC 60068-2-27 Choc 300 g, 6 ms
Protection contre la corrosion	IEC 60068-2-52 brouilla. salins pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gaz) II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (poussière)
Raccordement	2x boîte à bornes 4x boîte à bornes (avec option M)
Poids	2,9 kg 3,3 kg (avec option M)

Option

- Function control with EMS (Enhanced Monitoring System)
- Redundant sensing with two terminal boxes for each system

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-02-13


HOG 11 G

Double codeur avec 2 électrique détection indépendantes


Axe creux non traversant ou axe conique 300…5000 impulsions par tour

Affectation des bornes

Vue A *(voir dimension)*
Bornes de raccordement boîte à bornes, radial



Option EMS: Vue A *(voir dimension)*
Bornes de raccordement boîte à bornes, radial




Description du raccordement

+UB	Alimentation
⊥ (0V)	Borne de masse
⏚	Borne de terre (boîtier)
K1	Signal de sortie voie 1
$\overline{K1}$	Signal de sortie voie 1 inversé
K2	Signal de sortie voie 2 (90° angulairement décalée voie 1)
$\overline{K2}$	Signal de sortie voie 2 inversé
K0	Top zéro (signal de référence)
$\overline{K0}$	Top zéro inversé
$\overline{Err}$	Sortie d'erreur (option EMS)
dnu	Non utilisé

Signaux de sortie

HTL/TTL
En case de sens de rotation positif *(voir dimension)*



Option EMS (Enhanced Monitoring System) : LED d'état / sortie d'erreur

Rouge clignotant*	Erreur séquence de signaux, d'impulsion top zéro ou d'impulsions (Sortie erreur = alternance HIGH-LOW)
Rouge	Surcharge du pilote de sortie (Sortie erreur = LOW)
Vert clignotant	Appareil OK, rotatif (Sortie erreur = HIGH)
Vert	Appareil OK, arrêt (Sortie erreur = HIGH)
Pas de voyant lumière	Tension d'alimentation défectueuse ou non raccordée (Sortie erreur = LOW)


* Uniquement sur appareil rotatif

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-02-13

HOG 11 G

Double codeur avec 2 électrique détection indépendantes
Axe creux non traversant ou axe conique 300…5000 impulsions par tour


Dimensions



ød	L1	L2
16	53	65.5
20	35	51.5

① Status LEDs (option EMS)
② Status LEDs (option **M** (redondante) et EMS)

Axe creux non traversant



① Status LEDs (option EMS)
② Status LEDs (option **M** (redondante) et EMS)

Axe conique

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-02-13

HOG 11 G

Double codeur avec 2 électrique détection indépendantes

Axe creux non traversant ou axe conique 300…5000 impulsions par tour

Référence de commande

	HOG11	##	G	#	DN	####	###	/	DN	####	###	SR	######
Produit													
Double codeur	HOG11												
EMS - Contrôle de fonction													
Sans EMS													
Avec EMS		.2											
Codeur redondante													
Avec codeur rédondante			G										
Détection redondante													
Sans détection rédondante													
Avec détection rédondante				M									
Signaux de sortie													
K1, K2, K0					DN								
Nombre d'impulsions[1]													
300						300							
500						500							
512						512							
1000						1000							
1024						1024							
1200						1200							
2048						2048							
2500						2500							
3072						3072							
4096						4096							
5000						5000							
Alimentation / Étage de sortie													
9...30 VDC / Étage de sortie HTL avec signaux inversés							I						
5 VDC / Étage de sortie TTL avec signaux inversés							TTL						
9...30 VDC / Étage de sortie TTL avec signaux inversés							R						
Signaux de sortie (G)													
K1, K2, K0									DN				
Nombre d'impulsions (G)[1]													
300										300			
500										500			
512										512			
1000										1000			
1024										1024			
1200										1200			
2048										2048			
2500										2500			
3072										3072			
4096										4096			
5000										5000			
Alimentation / étage de sortie (G)													
9...30 VDC / Étage de sortie HTL avec signaux inversés											I		
5 VDC / Étage de sortie TTL avec signaux inversés											TTL		
9...30 VDC / Étage de sortie TTL avec signaux inversés											R		
Système d'étanchéité													
Protection contre l'humidité												SR	

2020-02-13 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

HOG 11 G

Double codeur avec 2 électrique détection indépendantes

Axe creux non traversant ou axe conique 300…5000 impulsions par tour

Référence de commande

HOG11	##	G	#	DN	####	###	/	DN	####	###	SR	######

Diamètre de l'axe

Axe creux non traversant ø16 mm	16H7
Axe creux non traversant ø20 mm	20H7
Axe conique ø17 mm (1:10)	17K

(1) Autres impulsions sur demande.

Accessoires

Accessoires de montage

11077197	Kit de montage dispositif anti-rotation (M6) et ruban de mise à la terre
11077087	Kit de montage et de démontage
11043628	Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm
11004078	Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
11002915	Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
11054917	Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm
11072795	Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
11082677	Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Connecteurs et câbles

	Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Accessoires de diagnostic

11075858	Appareil d'analyse pour codeurs HENQ 1100
11075880	Appareil d'analyse pour codeurs HENQ 1100 avec un accu

2020-02-13 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.